



18 W Netzteiladapter für Unicable II™ Multischalter (EU Stecker)

Model: IDLP-UPS000-OU000-OOP

Item:3712

Dieser Netzteiladapter ist für die Stromversorgung eines einzelnen Unicable II™ Multischalters mit 4 Ausgängen und angeschlossenen Quattro LNB (oder zwei Breitband-LNBs) über die Hauptleitungen oder den DC-Eingang ausgelegt. Es verfügt über einen Strom- und Kurzschlusschutz und ist ideal für Einzel- oder Mehrfamilienhäuser.

Technical Specifications

Eingangsspannung	100 VAC ~ 240 VAC
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	19 VDC
Ausgangsstrom	0.94 A max.
Ausgangsstecker	F-Typ, männlich
Kabellänge	1.5 m
Abmessungen (L x H x W)	70 mm x 48 mm x 60 mm
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Konformität	Low Voltage Directive (2014/35/EU) Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) Eco-Design Directive (2009/125/EC)

Der Kürze wegen sind einige Produktbeschreibungen in diesem Formular sehr allgemein gehalten. Sie sollten nicht als detaillierte Datenblätter verstanden werden. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor Produkte, Produktlinien und/oder Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: sales@inverto.tv

FTA Communication Technologies S.à r.l | Tel. +352 264 367 1 | Fax. +352 264 313 68



www.inverto.tv