



## 18W Netzteil für Unicable II™ Multischalter (EU Stecker)

Model: IDLU-ADPT01-00000-OPP

Item: 5346

Dieser Netzteil Adapter kann eingesetzt werden für den Betrieb eines Unicable II™ Multischalters mit zwei oder vier Ausgangsports und einem angeschlossenen Quattro LNB (oder zwei Breitband-LNBs). Er bietet Überstrom- und Kurzschlusschutz und ist ideal für Installationen bei Einzel- oder Mehrfamilienhäusern.

### Technische Daten

Eingangsspannung	100 VAC ~ 240 VAC
Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz
Ausgangsspannung	19 VDC
Ausgangsstrom	0.94 A max.
Ausgangsstecker	F-type (male)
Kabellänge (DC)	1.5 m
Maße ( L x B x H)	7 cm x 4.8 cm x 6 cm
Betriebstemperatur	0 °C ~ +40 °C
Gewicht	150 g
Konformität	Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) EMV Richtlinie (2014/30/EU) Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG)

### Daten für Logistik

Abmessungen Verpackung (L x B x H)	9.1 cm x 7 cm x 5 cm
Gewicht Verpackung	0.134 kg
Stückzahl per Karton	100 pcs
Abmessungen Karton (L x B x H)	55.5 cm x 39.5 cm x 36.5 cm
Gewicht Karton	16 kg
Stückzahl per Palette	1600

Der Kürze wegen sind einige Produktbeschreibungen in diesem Formular sehr allgemein gehalten. Sie sollten nicht als detaillierte Datenblätter verstanden werden. Inverto Digital Labs behält sich das Recht vor Produkte, Produktlinien und/oder Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wegzulassen oder hinzuzufügen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: [sales@inverto.tv](mailto:sales@inverto.tv)

FTA Communication Technologies S.à r.l. Tel. +352 264 367 1 Fax. +352 264 313 68



[www.inverto.tv](http://www.inverto.tv)